







LE MULTIMETRE

Fiche méthode
n°9

Mesure de	La tension électrique	L'intensité du courant	La résistance
avec le	VOLTMETRE 	AMPEREMETRE 	OHMMETRE 
qui se branche	dans le circuit en dérivation	dans le circuit en série	directement aux bornes de la résistance (sans générateur)
Bornes à utiliser	V et COM (commun)	mA et COM	Ω et COM
	COM se branche du côté de la borne – du générateur pour obtenir un résultat positif		
Zone utilisée	Zone bleue V $\overline{\text{---}}$ (continu)	Zone rose A $\overline{\text{---}}$ (continu)	Zone verte Ω
Calibre	1ère mesure avec le plus <u>grand</u> calibre		
	Pour obtenir une mesure précise : on choisit le calibre juste au dessus de la 1ère mesure		
	Si 	cela signifie ERREUR , le calibre est trop petit.	

